

MOCKMILL 200

Kivimylly viljan, palkokasvien ja mausteiden mylläämiseen



Tekniset tiedot

Malli: Mockmill 200	Teho: 600W
Mylläysteho: 200g/min	Jännite: 230V, 50Hz
Johdon pituus: 150cm	Mylläyskivet: Korundikeraaminen

Mylläyskelpoisia aineksia

Viljat: Vehnä, ruis, ohra, kaura, riisi, maissi, hirssi, kvinoa, amarantti	Mausteet: Mustapippuri, kaneli, neilikkaa (pienet määrät)
Palkokasvit: Linssit, herneet, soijapavut, kikhereet	Muut: Kuivatut yrtit, sokeri, suola (rajoitetusti)

Turvallisuusohjeet

- Lue käyttöohje huolellisesti ennen ensimmäistä käyttöä
- Käytä vain puhdasta ja kuivaa viljaa
- Älä sammuta myllyä mylläyksen aikana
- Kytke virta AINA päälle ennen suppiloon lisäämistä
- Mockmill 200: Poista kuljetuslukitus ennen käyttöä
- Älä käytä suppiola nostokahvana

Huolto ja puhdistus

- Mylläyskivet puhdistuvat itsestään
- Mylläämise välillä käytä karkeampaa asetusta
- Poista jauhojäämät mylläämällä karkealla asetuksella
- Avaa mylly tarvittaessa perusteellista puhdistusta varten
- Käytä puukauhua tai pehmeää harjaa
- Älä käytä vettä mylläyskivien puhdistukseen

Käyttöohje

- Kytke pistoke pistorasiaan
- Aseta kulho myllyn alle
- Valitse mylläysaste (1=hienoin, suurempi numero=karkeampi)
- Käynnistä mylly kytkimestä
- Lisää vilja suppiloon tasaisesti
- Mylläyksen päätyttyä sammuta mylly
- Odota että mylly pysähtyy kokonaan

Säätöjen vianetsintä

- Jos ei kuulu naksutusta asennossa 1:**
- Löysää säätövipua 2 kierrosta
 - Työnnä vipu asentoon 10
 - Kiristä vipu uudelleen

- Mylläyskivien säätö:**
- Asento 1 = hienoin
 - Suuremmat numerot = karkeampi
 - Kuuluu kevyt naksutus asennossa 1

Pääkomponentit

Suppilo kannella	1 kpl	Mylläyskotelo	1 kpl
Säätövipu	1 kpl	Virtakytkin	1 kpl
Jauhokanava	1 kpl	Mylläyskivet (ylä/alala)	2 kpl
Verkkovirtaliitin	1 kpl	Käyttöohje	1 kpl

TÄRKEÄÄ: Myllääminen muita kuin lueteltuja aineita voi vahingoittaa myllyä ja mitätöidä takuun. Epäselvyyksissä ota yhteyttä: info@mockmill.com

WOLFGANG MOCK GMBH | Marie-Curie-Str. 5, 64823 Groß-Umstadt, Saksa
Tel: +49 6162 50 99 660 | info@mockmill.com | mockmill.com
Takuu: 6 vuotta kotikäyttöön | Sertifiointi: CE-merkintä | Jännite: 230V, 50Hz